

Mini-termometer med larm

Mini-termometer

Ställbart min/max-larm

Fast ansluten givare

Med fästklämma för fristående placering, för väggmontage
eller för att fästa på kläder



Bild 1:1

Den prisvärda testo mini-termometern med larmfunktion är liten och behändig, med bra prestanda. Insticksgivaren har en 80 cm lång kabel och är fast ansluten till instrumentet. Givaren och kabeln kan enkelt förvaras i instrumentet. Om de individuellt ställbara gränsvärdena överskrids hörs

en ljudsignal. Minsta insticksdjup för givarspetsen bör vara 20 mm. Larmtermometern är lämplig för mätning av temperatur i luft, mjuka, pulverformiga ämnen och i vätskor. Den är inte lämplig för användning i ugnar eller jäsningsskåp.

Tekniska data / Tillbehör

Mini-termometer

Mini-larmtermometer med insticksgivare upp till 150 °C, givarlängd 190 mm, min/max-larm, fästklämma, inkl. batteri

Artikelnr. 0900 0530



Givartyp

Mätområde	-50 ... +150 °C
Noggrannhet ±1 siffra	±1 °C (-30 ... 150 °C) ±2 °C (övrigt mätområde)
Upplösning	0,1 °C (-19,9 ... +150 °C) 1 °C (-50 ... -20 °C)

Allmänna tekniska data

Arbetstemperatur	-10 ... +50 °C
Förvaringstemperatur	-20 ... +70 °C
Batterityp	1 AAA-batteri
Batteritid	ca 500 timmar
Display	LCD, 1 rad
Material i instrumenthus	ABS
Mått	100 x 73 x 18 mm
Givarlängd	190 mm
Diameter på mätpets	Ø 0,3 mm
Vikt	135 g

0981 9414/msp/I/01.2020

Med reservation för ev. ändringar.